

Портативна зарядна станція AL 1000 PowerBox



Максимальна потужність: 1 кВт

Габарити (mm): 340x224x266

Вага (kg): 14,5

Ціна: 38089,00 грн

Мобільні зарядні пристрої Altek серії PowerEdge - це лінійка сучасних портативних зарядних станцій, що забезпечують живлення електроприладів, незважаючи на перебої електропостачання або тимчасову відсутність доступу до мережі. Завдяки широкому модельному ряду кожен користувач знайде для себе оптимальний варіант портативного джерела енергії.

Портативна зарядна електростанція ALTEK PowerEdge AL 1000 має сучасний, безпечний і надійний літійовий акумулятор LiFePO₄, ємністю 1075,2 Вт-год, що гарантує понад 3 500 циклів заряду за глибини розряду DOD 100%, тривалості служби). З технологією швидкої зарядки гаджетів Power Delivery і технологією PowerBoost максимальне навантаження тривалий час. Підтримує зарядку від сонячних панелей потужністю 120 Вт (12-30В-6.2А Максимум). Ідеальна зарядка за допомогою ALT-120 і зарядка від мережі 220В і транспортних засобів та забезпечує живлення багатьох інших пристроїв. Термін експлуатації становить 10 років.

Пристрій оснащений захистом від короткого замикання, перевантаження за струмом, перенапруги, низької напруги, перевантаження, перегріву.

ALTEK PowerEdge AL 1000 - портативна станція, яка буде незамінною за відсутності електропостачання в приватних будинках, квартирах, на дачі, офісних приміщеннях, у польових умовах, під час активного відпочинку на природі, а також у подорожах. Сумісна з більшістю електронних пристроїв, як-от дрони, ноутбуки, ліхтарі, смартфони, планшети, камери, рації, мережеве обладнання, світлодіодні лампи, холодильники, телевізори, а також освітлювальні та автомобільні пристрої та інші.

Портативна зарядна станція Альтек також підходить для кемпінгу, підзарядки зовнішніх електроприладів, джерела медичного живлення, зберігання побутової електроенергії тощо. Крім того, станцію можна використовувати як аварійне джерело освітлення.

Дисплей показує рівень заряду, параметри роботи станції, час роботи, що залишився. На корпусі передбачено ліхтар, що працює в трьох режимах, зокрема в режимі SOS. У верхній частині корпусу поміщається ручка для зручності перенесення пристрою.

Станція оснащена виходом змінного струму, виходом постійного струму, автомобільним портом, портами USB і USB-портом для швидкої зарядки для вашої зручності.

Портативні станції можна зарядити за допомогою мережі, автомобіля та сонячних панелей, які можна придбати додатково.

Технічні дані:

Тип і ємність батареї: Літій LiFePO₄ 1075,2 Вт/г (42А/г/25,6В)

Кількість циклів АКБ: 3500 циклів

Методи зарядки: Змінний струм 300Вт Максимум, Час заряду - 2.5 години

АС вхід: 600Вт

Прикурювач: 12-24Вт-5А

Сонячна панель: 12-30В=6.2А (2x150Вт, максимум. 300Вт), При стандартному опроміненні 1000В/м²

Година заряду: АС заряд від мережі - 1 година 40 хвилин (заряд до 80%)

Прикурювач: 16-18 годин (12В), 8-9 годин (24В) (заряд до 80%)

Виходи: АС; EU: 220-240В~4.35А, 1000Вт (пікове 2000Вт), 50Гц (1хАС: макс. 1000Вт); 2*USB-A (швидка зарядка) 5В=3А, 9В=2А, 12В=1.5А, макс. 18Вт (2 х USB-A: макс. 36Вт); 2*USB-C (PD швидка зарядка); 5В, 9В, 12В, 15В=3А, 20В=5А, макс. 100Вт (2х USB-C: макс. 200Вт); 2*USB-C (PD швидка зарядка), 5В, 9В, 12В, 15В=3А, 20В=2,25А, макс. 45Вт (2х USB-C: макс. 90Вт); 2*DC 5.5 мм, 12В = 5А, 60Вт (2 х DC5.мм: макс. 120Вт); 1 х прикурювач, 12В-10А 120Вт, (2 х DC5.5мм + 1х прикурювач: макс. 120Вт)

LED ліхтарик: Три режими роботи, 10Вт/3 режими (High-Low-SOS)

Вага: 14,5 кг

Габаритні розміри: 340 x 224 x 266 мм

Колір: Чорний

Температура під час заряду: 0-45°C

Температура при розряді: -10-45°C

Гарантія: 24 місяці

Комплектація: Електростанція; Кабель для заряду від змінного струму; 2х кабелі MC4 до DC5525; Кабель автомобільний зарядний; Пристрій кабелю DC5,5x2,5 мм; Посібник користувача (з гарантійним талоном); Сумка для аксесуарів

Керівництво користувача AL 1000: